

知 WAP系列/WA系列胖AP命令行恢复出厂

wlan接入 AP管理 恢复出厂 zhiliao_DL4RX 2018-11-24 发表

组网及说明

适用于如下产品：WAP712C、WAP722E、WAP722S、WAP722、WAP621、WA1208、WA2110-G N、WA2200、WA2600、WA3600、WA4300

配置步骤

以下标黑部分为设备自动打印部分，加粗的命令是需要手动输入。

reset saved-configuration

The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:**Y** //确定删除保存的配置文件

reboot

Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.....DONE!

This command will reboot the device. Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:**N** //不保存配置

This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:**Y** //继续重启

适用于如下产品：Mini M20、Mini A20、Mini A50、Mini A31、Mini A21、Mini A51、WAP321X、WAP321C、WAP321D

输入**restore default**命令并回车，确认后，设备将恢复到出厂设置并重新启动。

配置关键点