

知 WAP系列/WA系列胖AP忘记WEB登录密码处理方法

AP管理 设备管理 zhiliao_DL4RX 2018-11-24 发表

组网及说明

适用产品系列：WAP712C、WAP722S、WAP621、WA1208、WA2110-GN、WA2200、WA2600、WA3600、WA4300

无Console口胖AP：WAP722E、WAP722

配置步骤

胖AP：WAP712C、WAP722S、WAP621、WA1208、WA2110-GN、WA2200、WA2600、WA3600、WA4300

Console或者Telnet登入命令行修改WEB登陆密码

```
system-view
```

```
[H3C]local-user admin
```

```
[H3C-luser-admin]password simple 123456 /修改密码为123456
```

```
[H3C-luser-admin]quit
```

重新登入界面之后使用新的用户名密码登录确认修改成功，再点击右上角保存配置。

无Console口胖AP：WAP722E、WAP722

Telnet登入命令行修改WEB登陆密码

```
system-view
```

```
[H3C]local-user admin
```

```
[H3C-luser-admin]password simple 123456 /修改密码为123456
```

```
[H3C-luser-admin]quit
```

重新登入界面之后使用新的用户名密码登录确认修改成功，点击右上角保存配置。

如果Telnet的密码也忘记，需要按Reset键5秒可以恢复出厂（所有配置都会恢复出厂），用户名和密码恢复到出厂：admin/h3capadmin

配置关键点