

组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如S3100V2-26TP-SI、S3100V2-26TP-EI、S3600V2-28TP-EI、S3600V2-28TP-SI、S3110-26TP-PWR等S3100V2、S3600V2、S3110系列的交换机。

1.2 配置需求及实现的效果

通过web页面和命令行恢复出厂设置。

2 组网图

无

配置步骤

3 配置步骤

3.1 Web页面恢复出厂设置

适用浏览器登录设备

左边导航栏：设备>配置管理>恢复出厂配置，然后重启就好了。



3.2 命令行恢复出厂设置

```
reset saved-configuration
```

The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:Y //确定删除保存的配置文件

```
reboot
```

Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.....DONE!

This command will reboot the device. Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:N //不保存配置

This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:Y //继续重启

配置关键点