PPPoE zhiliao_vhNCR 2018-11-25 发表

组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如MSR2630、MSR3610、MSR3620、MSR5620、MSR5660、MSR5680等MSR26、 MSR36、MSR56系列的路由器。

1.2 配置需求及实现的效果

路由器作为企业网络的出口路由器,要实现WAN口配置PPPOE上网。此案例中,运营商给的PPPOE的账户为abc,密码为123456,内网地址段为192.168.0.1/23,内网电脑要自动获取地址访问互联网

2 组网图



配置步骤

3 配置步骤

3.1 登录设备

#登陆WEB管理页面(默认情况下,登陆地址为192.168.0.1/23,登陆用户名为admin,登陆密码为admin),在导航栏选择"快速向导",进入"场景选择"页面,选择"单WAN场景"。点击"下一步"按钮。



3.2 配置WAN接口参数

#WAN设置中线路1选择"WAN0(GE0/0)",连接模式选择"PPPOE"按实际情况输入上网账号和上网口令,NAT地址转换保持默认的"开启"状态。然后点击"下一步"按钮

	HBO	C
11	系统信息	
	快速设置	
₽	网络设置	
Ħ	上网行为管理	
9	网络安全	2
₽	认证管理	2
f.	虚拟专网	>
2	高级选项	>
	系统工具	>
0	SmartMC	

3.3 配置LAN接口参数

#进入"LAN设置"根据实际需求设置内网网段和DHCP地址分配范围,然后点击"下一步"按钮

et.	系统信息		场展选择WAN设置	LAN设置 完成
۵,	快速设置			
\oplus	网络设置	>		
-	上网行为管理	>	LAN配置	
9	网络安全	>	局域网IP地址 *	192168.0.1
\oplus	认证管理	>	子网接码 🔹	
¢	虚拟专网	>		255.255.254.0
Q	高级选项	>	DHCP服务	
de Co	系统工具	>	17 73 BB//CLAI	192.168.1.2 ~ 192.168.1.254
۵				
			上一步下一步	

#点击"完成"按钮

HBC	
系统信息	
快速设置	
网络设置	
上网行为管理	
网络安全	
认证管理	
虚拟专网	
高级选项	
系统工具	
SmartMC	

3.4 保存配置

#点击页面右上角"保存"按钮,保存配置

				中交	admin	<u>;</u>
	нзс	快速设置	版 F11 即可跟出全种形式			
ei.		Long Long Long Long				
<u>ا</u> ي	teasure	场限选择 WAN设置 LAN设置 第2	4			
۲						
22		场景选择				
•						
۲		* MWANS数	 双WAN场限 			
æ						
Q			MEWARC是这以大同由			
ŝ		1	日本244回第日第人注 實育			
۵						
			ت س			

配置关键点