MSG系列产品升级版本方法案例（WEB版）

软件升级 zhiliao_Hr7mr 2018-11-25 发表

组网及说明

1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品：MSG360产品，包含：MSG360-4、MSG360-4-PWR、MSG360-10、MSG360-10P、MSG360-10-PWR、MSG360-20、MSG360-20N、MSG360-40。

1.2 需要的工具环境及注意事项

需要使用网线将PC和其中一个LAN口互联，PC配置同网段地址后，使用设备默认地址登录设备管理页面。笔记本设备保持无线网卡状态禁用。

2 组网图



配置步骤

1.1 登录设备

#设备默认的管理地址为192.168.0.100/22，并默认开启DHCP功能。可以将电脑直连设备LAN口获取地址，然后登录设备WEB管理页面。也可以手动给电脑配置地址，方法参考如下：将电脑设置为192.168.0.2/22地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法：点击右下角电脑图标 >选择“打开网络和共享中心”。



#打开浏览器后登录设备，输入：“https://192.168.0.100”设备默认无登录用户名，密码是“admin”。

1.2 检查存储空间

#进入管理页面后，点击左侧菜单栏的“系统设置”，可以查看存储介质的剩余空间，保证存储介质有足够空间放入新的启动文件，如图所示。

1.3 备份配置

#升级之前建议备份一下配置文件，在“系统设置”页面的“工具及操作”栏目中，点击“配置备份和还原”，如图所示。

#在弹出的对话框中选择“备份当前配置”，然后点击<确定>按钮，如图所示。

1.4 版本升级

#在下图所示的页面，点击“升级系统软件”，然后在弹出的对话框中点击“浏览”，选择新的升级文件，用户需要根据自己的实际情况决定是否勾选“立即重启设备”，最后点击<确定>按钮升级系统，如图所示。

1.5 查看升级后版本

#重启设备之后，在“系统设置”页面的“资源更新”栏目中，查看升级系统软件之后的“软件版本”，确定系统软件是否升级成功，如图所示。

资源更新

基线版本	7.1.064, Release 5221
软件版本	Release 5221

配置关键点