

知 F5000-X系列防火墙恢复出厂的方法

其他 zhiliao_F03qD 2018-11-25 发表

组网及说明

1适用产品系列

本案例适用于如F1080、F1070、F5040、F5020等F10X0、F50X0系列的防火墙。

注：此案例是在F1060的Version 7.1.064, Release 9323P14版本上进行配置和验证的。

配置步骤

2 命令行恢复出厂

#以下黑色字体部分为设备自动打印部分，标红加粗的命令是需要手动输入。

<H3C>**reset saved-configuration**

The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:**Y** //确定删除保存的配置文件

<H3C>**reboot**

Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.....DONE!

This command will reboot the device. Current configuration will be lost, save current configuration? [

Y/N]:**N** //不保存配置

This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:**Y** //继续重启

确认后，设备将恢复到出厂设置并重新启动。

3 WEB方式恢复出厂

#点击“系统”>“维护”>“配置文件”>“恢复出厂配置”，点击确定后，设备重启后即可恢复出厂



配置关键点