

## 组网及说明

### 1.1 适用产品系列

本案例适用于如S6300-52QF、S6520X-30QC-HI、S6800-54QT、S6820-4C S6900-2F等S6X00系列的交换机。

### 1.2 需要的工具环境

Console线接入登陆设备，使用命令配置WEB登录设备

## 配置步骤

#进入系统视图

```
<H3C>system-view
```

#创建本地用户admin，并设置登录密码为admin，服务类型为http跟https，用户级别为network-admin  
管理员级别

```
[H3C] local-user admin
```

```
[H3C-luser-manage-admin] password simple admin
```

```
[H3C-luser-manage-admin] service-type http https
```

```
[H3C-luser-manage-admin] authorization-attribute user-role network-admin
```

```
[H3C-luser-manage-admin] quit
```

#配置交换机的管理地址：

```
[H3C] interface vlan-interface 1
```

```
[H3C-VLAN-interface1] ip address 192.168.1.58 255.255.255.0
```

```
[H3C-VLAN-interface1] quit
```

#开启http跟https服务

```
[H3C]ip http enable
```

```
[H3C]ip https enable
```

#保存配置

```
[H3C]save force
```

此时打开浏览器，地址栏输入交换机的管理地址即可登录WEB界面。也可以使用<https://192.168.1.58>这样的https的方式登录WEB进行管理。

在“WEB用户登录”对话框中输入用户名、密码及验证码，点击<登录>按钮后即可登录，显示WEB初始页面。成功登录后，用户可以在配置区对设备进行相关配置。

### 配置关键点

## 配置关键点