

组网及说明

配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如S7006、S7503E、S7506E、S7606、S10510、S10508等S7000、S7500E、S10500系列，且软件版本是V7的交换机。

1.2 需要的工具环境及注意事项

设备telnet登陆密码忘记了就只能通过console配置线登陆设备的命令行下进行设置，因为企业级的设备是没有重新密码的按钮的

2 组网图

无

配置步骤

3 配置步骤

#进入系统视图

```
<H3C> system-view
```

System View: return to User View with Ctrl+Z.

配置WEB用户admin的认证密码为admin

```
[H3C]local-user admin
```

```
[H3C-luser-manage-admin] password simple admin
```

```
[H3C-luser-manage-admin] quit
```

#保存配置

```
[H3C]save force
```

配置关键点