

# 知 S7000/S7500E/10500系列(V7)交换机配置文件备份方法

恢复出厂 zhiliao\_pdGY6 2018-11-25 发表

## 组网及说明

### 1 配置需求或说明

#### 1.1 适用产品系列

本案例适用于如S7006、S7503E、S7506E、S7606、S10510、S10508等S7000、S7500E、S10500系列，且软件版本是V7的交换机。

#### 1.2 配置需求

对设备执行配置操作后，建议及时保存当前配置，最好再把配置导出备份，以免配置丢失。

## 2 组网图

无

## 配置步骤

### 3 配置步骤

#### 3.1 命令方式

```
# 首先保存设备配置  
<H3C>save  
The current configuration will be written to the device. Are you sure? [Y/N]:y  
Please input the file name(*.cfg)[flash:/startup.cfg]  
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):  
Validating file. Please wait...  
Saved the current configuration to mainboard device successfully.  
以上表明设备默认保存了一个starup.cfg的文件。
```

接下来通常都是搭建一个tftp服务器的方式把存到设备内存里的文件给下载下来，需要确保电脑跟设备能ping通。

```
<H3C> tftp 10.88.18.117 put backup.cfg  
File will be transferred in binary mode  
Sending file to remote TFTP server. Please wait... |  
TFTP: 2287 bytes sent in 0 second(s).  
File uploaded successfully.
```

其中的地址是您调试的终端电脑的地址。

## 配置关键点