软件升级 张轩玮 2018-11-27 发表

组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如 WAC380、WAC381系列的AC。

1.2 配置需求及实现的效果

需要使用网线将PC和其中一个LAN口互联,PC配置同网段地址后,使用设备默认地址登录设备管理页面。笔记本设备保持无线网卡状态禁用。

也可以在网络任意位置使用可通信终端登录设备WEB界面完成设备版本升级。

2 组网图



配置步骤

1 配置步骤

1.1 登录设备

#设备默认的管理地址为192.168.0.100/24,并默认开启DHCP功能。可以将电脑直连设备LAN口获取 地址,然后登录设备WEB管理页面。也可以手动给电脑配置地址,方法参考如下:将电脑设置为192.1 68.0.2/24地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法:点击右下角电脑图标 >选择"打开网络和 共享中心"。



#打开浏览器后登录设备, 输入: http://192.168.0.100, 设备默认的登录用户名和密码都是"admin"。



用户名	admin
密码	••••
🗌 记住我	登录

1.2 查看存储空间

质的剩余空间,保证存储介质有足够空间放入新的启动文件,如图所示(WAC380系列无线控制器的存储介质大小可以参见设备的安装指导)。





1.3 备份配置

#升级之前建议备份一下配置文件,在"系统>系统>管理 > 配置文件"页面,点击"导出当前配置"备份配置文件,如图所示。

概范		系统设置 配置文件 软件更新 重启 关于	
网络配置	>		
网络安全	>	保存当前配置 导出当前配置 导入配置	
K iR	~	查看当前配置	>
事件日志		恢复出厂配置	>
资源			
文件管理			
管理员			
		XK	活 无线接入点 〇 0% 〇 100% ① 0

1.4 版本升级

#在"系统>系统>管理 > 软件更新"页面,如图点击"升级系统软件",然后在弹出的对话框中点击"选择文件",选择新的升级文件,用户需要根据自己的实际情况决定是否勾选"立即重启设备",最后点击<确定 >按钮升级系统,如图所示。

操作	C	系统 > 系统>管理	>软件更新	1					
概范		系统设置	配置文件	软件更新	重启	关于			
网络配置	>								
网络安全	>	升级系统软	H#						
系统	~	查看系统线	饮件列表					>	
事件日志									
资源									
文件管理									
管理员					_	_			
					-	64	网络	无线接入点 😋 0% 🔵 100%	0 0%

#版本升级。

升级系统软件			×
选择文件 卡选择 	¥任何文件		
	确定	取消	

1.5 查看升级后版本

重启设备之后,在"系统>系统>管理 > 关于"页面,点击"版本信息",查看升级系统软件之后的"软件版本",确定系统软件是否升级成功,如图所示,查看系统软件是否升级成功。

系统>系统>管理>关于
H3C Comware Software, Version 7.1.064, <mark>Release 5223P01</mark> Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved. H3C WAC380-60 uptime is 1 week, 0 days, 4 hours, 10 minutes Last reboot reason : Power on
配置关键点