

# 知 WX30/50系列无线控制器在命令行下恢复出厂

恢复出厂 林文欢 2018-12-05 发表

## 组网及说明

### 1. 命令行恢复出厂

本手册适用于如下产品：本案例适用于如WX3008、WX3010、WX3010E、WX3024E、WX5002 WX5004等WX30、WX50系列的AC。

LAN口默认管理地址为192.168.0.100。

## 配置步骤

1. 以下标黑部分为设备自动打印部分，标红加粗的命令是需要手动输入。

**reset saved-configuration**

The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:**Y** //确定删除保存的配置文件

**reboot**

Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.....DONE!

This command will reboot the device. Current configuration will be lost, save current configuration? [

**Y/N]:N** //不保存配置

This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:**Y** //继续重启

适用于如下产品：Mini M20、Mini A20、Mini A50、Mini A31、Mini A21、Mini A51、WAP321X、WA  
P321C、WAP321D

输入**restore default**命令并回车，确认后，设备将恢复到出厂设置并重新启动。

## 配置关键点