

## 知 F1060防火墙配置堆叠时堆叠口添加接口报错不支持

其他 IRF 徐猛 2018-12-07 发表

### 问题描述

F1060防火墙配置堆叠时，堆叠口添加接口报错不支持，具体报错情况如下：

```
[fw-irf-port1/1]port group int Ten-GigabitEthernet 1/1/0
```

Check failed for reason: No Support Interface.

```
[fw-irf-port1/1]port group int Ten-GigabitEthernet 1/1/1
```

Check failed for reason: No Support Interface.

### 解决方法

后来确认，这两个接口属于外插的单板接口卡上的接口，单板型号为NSQM1TG4FBA。后来查看官网版本中有如下版本限制，其中第二条提到，接口卡不支持配置堆叠，后续现场使用面板接口堆叠正常使用。

#### 6 版本使用限制及注意事项

日常使用设备时，请注意以下事项，否则容易导致设备异常或者配置失败：

- (1) 浏览器支持Chrome 31及以上版本、Firefox 19及以上版本、Safari 5及以上版本、Internet Explorer 9及以上版本。
- (2) 接口卡不支持配置堆叠。另外也不支持热插拔，如果热插拔，容易导致整机损坏。
- (3) 光口卡只支持强制模式，不支持自协商模式。
- (4) 不支持Web与命令行混用，对于同一个特性模块，不能同时既使用命令行，又使用Web进行配置。
- (5) 相同型号设备才支持堆叠。
- (6) 配置堆叠时，接口类型需保持一致。