

## 知 ACG1000 QOS最大带宽限速不生效怎么办?

ACG1000

通道带宽管理

张旭

2018-12-27 发表

### 问题描述

ACG1000 QOS最大带宽限速不生效怎么办?

### 解决方法

- 1.检查该IP是否超过限速的时间，如果只是一个瞬间的超速是正常的。
- 2.检查该IP是否在QOS白名单中。
- 3.执行show run qos-profile 查看是否有该IP 队列，正常情况下上下行都有1个队列。（或者show qos-profile statistics/show qos-profile，查看数据包在该QOS的队列情况）。
- 4.检查设备是否有多个公网出口，而该IP只在某一个接口上做了限制。
- 5.若策略中限制的地址为any，请改为具体IP地址。 6.每个策略中的地址簿条目数不超过8个。