

组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用的产品系列

本案例适用于软件平台为ACG1000系列应用控制网关：ACG10X0、ACG1000-AKXXX等。

注：本案例是在ACG1040的Version 1.10, Release 6609P06版本上进行配置和验证的。

1.2 配置需求及实现的效果

用户现场ACG1040设备设置了登录密码，但是在一段时间后用户忘记了该密码，该案例提供ACG1040设备密码忘记后恢复具体步骤。

配置步骤

2 配置步骤

2.1 登录设备Console接口登录命令行

请参考设备维护章节“Console登录设备方法”

2.2 进入Menuboot使用密码恢复功能进行恢复密码

2.2.1 清除管理密码

#重启设备后立即按住“ctrl+B”进入Menuboot界面，选择数字4重置管理员密码。

2.2.2 重启设备

#按数字“0”后重启设备。

2.3 配置验证

#恢复成功后可以通命令行测试admin账号，可以正常登录。

#WEB登录测试成功。

2.4 注意事项

1、部分场景下ACG用此方法无法恢复密码，请联系400-810-0504华三售后服务热线。

配置关键点