

# 知 某局点WX5500E系列web界面无法问题处理案例

设备管理 樊金帅 2019-05-07 发表

## 组网及说明

不涉及

## 问题描述

设备登录web，输入用户名密码后，可以登录成功，但是无法显示页面

**H3C** Make it matter.

中文



Copyright© 2004-2018 新华三技术有限公司 版权所有，保留一切权利

## 过程分析

查看配置web用户权限是admin，没有问题：

#

```
local-user aaa class manage
password hash
$h$6$UOClIGjV3kWtM+tB$V/ml3FfrE9mkbROo0aJvUJDLZ1VAxk2elfAab6qyuWHkqIX6omwygCXnY
z3w1cwav4CP
service-type https
authorization-attribute user-role network-admin
authorization-attribute user-role network-operator
```

将配置导入本地实验室复现，发现有同样的问题，进一步查看配置发现现场在默认system域有如下配置：

#

```
domain system
authentication default none
authorization default none
accounting default none
```

default 表示Specify default AAA configuration for all types of users，而且现场授权为none，导致web用户只能登录，但是没有权限，无法查看web页面信息

## 解决方法

调整domain域解决