



纳管云硬盘提示硬盘存储规格不存在

甘如雷 2019-06-13 发表

组网及说明

某局点，部署了H3Cloud OS E1137H10

问题描述

某局点，部署了H3Cloud OS E1137H10，通过cloudOS创建的云硬盘挂载给云主机使用。云硬盘的存储类型是自己创建的，也就是在存储规格列表里新建的存储类型。现在针对该虚拟机取消纳管，重新纳管虚拟机后想纳管这块云硬盘，提示：硬盘资源规格不存在。

过程分析

1、检查了下资源规格是否存储，
现场硬盘规格200G，资源规格里硬盘的组合规格配置的都是any，单项规格都是对应的存储规格那边的存储类型。从卸载前的规格来看，规格应该是有的，应该是存储类型的问题。

2、检查纳管时的存储类型
cloudos 在纳管云硬盘时必须为：**普通类型**。哪怕你匹配的规格类型为any，但是any只能匹配任意非普通类型的存储类型，也就是存储规格列表里存在的那些存储类型，无法匹配普通类型。
所以即使你创建云硬盘时本身选择的的就是非普通类型的云硬盘，但是只要你去纳管，然后重新纳管回来，仍然只能纳管为普通类型。

解决方法

在存储规格那里新建个对应大小，类型为普通类型的单项规格及组合规格后重新纳管即可。