

知 MSR G2 IRF使用的注意事项

IRF 王继尧 2016-04-19 发表

MSR G2在IRF2使用过程中有如下事项需要注意:

支持IRF的款型	说明
MSR2630	品牌、款型相同时支持堆叠
MSR3600-28/51	品牌、款型相同时支持堆叠
MSR3610	品牌、款型相同时支持堆叠
MSR3620	品牌、款型相同时支持堆叠
MSR3640	品牌、款型相同时支持堆叠
MSR3660	品牌、款型相同时支持堆叠
MSR56	品牌、MPU、SPU相同时支持堆叠
板卡类型	说明
所有语音板卡	语音板卡只支持单机模式
所有WLAN板卡	WLAN只支持单机模式
FCM板卡	FCM只支持单机模式
国密卡	堆叠模式下必须主从设备同时安装国密卡
IRF模式下的软件特性	说明
二层转发	堆叠口不支持在主从设备间转发二层流量
二层聚合	不支持跨框的二层聚合
IPSec、IKE	IPSec抗重放以及DPD特性要求在同一个成员设备上处理。
Session	Session不支持在成员设备间备份, NAT、ASPF、AFT等需要建立会话的业务要求报文来回路径都在同一个成员设备上。
拨号	不支持Aux、AM、ISDN接口拨号
WEB网管	IRF模式下不宣称支持WEB网管
内置AC	IRF模式下不支持内置AC
配置回滚	IRF模式下不支持配置回滚