

### 组网及说明

无

### 问题描述

E0303p06版本，执行远程开机操作，单选1个终端，可正常开机，选择2个以上既执行命令无反应，终端关机命令正常。



### 过程分析

- 1、通过排查教师端日志无明显报错。
- 2、排查交换机侧配置如下：

```
interface GigabitEthernet1/0/3
port access vlan 893
broadcast-suppression pps 64
stp edged-port
```

### 解决方法

交换机端口被配置了广播报文接收抑制，broadcast-suppression pps 64，将其删除即可。