

知 清空配置不用重启-配置回滚

恢复出厂 骆翔 2019-10-31 发表

问题描述

清空配置不用重启-配置回滚

解决方法

客户来电咨询如何清空配置，因为要重新刷配置。一般会直接告诉客户，reset saved-configuration，然后重启。中间有几次选Y或者选N的操作，，就得重启好几次，是不是耽误时间了？

其实设备还有一个配置回滚的功能，可以直接将当前配置进行替换，非常快，具体操作如下：

```
<F_1060>dir
```

Directory of flash:

```
11 -rw- 6837 Apr 28 2017 09:46:21 start.cfg //设备名称 F_1060
```

```
13 -rw- 6839 Apr 28 2017 09:45:10 startup.cfg //设备名称 1060
```

```
[1060]configuration replace file startup.cfg
```

Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:n

Now replacing the current configuration. Please wait ...

```
Define Cmd-Element(INTEGER<1-0>) Failed! for MOR 4224302, RC 44200B6
```

```
Define Cmd-Element(INTEGER<1-0>) Failed! for MOR 4224303, RC 44200B6
```

```
Define Cmd-Element(INTEGER<1-0>) Failed! for MOR 4224302, RC 44200B6
```

```
Define Cmd-Element(INTEGER<1-0>) Failed! for MOR 4224303, RC 44200B6
```

```
Define Cmd-Element(INTEGER<2-1>) Failed! for MOR 5086B03, RC 508009C
```

Succeeded in replacing current configuration with the file startup.cfg.

```
[F_1060]
```

几秒钟就完成了配置的切换，关键是不用重启

PS：配置恢复，如果要立即恢复配置，可以采用配置回滚方式。假定要恢复的文件为startup-bak.cfg，配置回滚操作如下：

```
[Sysname]configuration replace file startup-bak.cfg
```

如果要更改下次启动时的配置文件，可以使用如下命令：

```
<Sysname> startup saved-configuration startup-bak.cfg main
```

设置是否成功，可以通过**display saved-configuration**命令进行查看。