

知 桥接成功信号强度值正常，但出现访问业务丢包严重的问题

wlan接入 杨思怡 2019-11-02 发表

问题描述

桥接成功信号强度值正常，但出现访问业务丢包严重的可能是什么原因？

解决方法

无线网桥（胖/瘦AP桥接时都可用）连接中，如果**距离超过了默认的1Km值**，需要调整下面distance参数，

调整接近实际桥接距离值（为整数）

【举例】

胖AP:

配置射频可覆盖的距离为3公里。

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] interface wlan-radio 1/0/1
```

```
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] distance 3 // 根据实际距离调整，两端都调整为一致。
```

瘦AP:

配置射频可覆盖的距离为3公里。

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] wlan ap ap1 model WA2100
```

```
[Sysname-wlan-ap-ap1] radio 1
```

```
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] distance 3 // 根据实际距离调整，两端都调整为一致。
```