

知 胖AP如何修改射频类型？

wlan优化 杨思怡 2019-11-02 发表

问题描述

胖AP如何修改射频类型？

解决方法

```
radio-type { dot11a | dot11an | dot11b | dot11g | dot11gn }
```

dot11a: 指定无线射频类型为802.11a。

dot11an: 表示无线接口工作在5GHz的802.11an模式。

dot11b: 指定无线射频类型为802.11b。

dot11g: 指定无线射频类型为802.11g。

dot11gn: 表示无线接口工作在2.4GHz的802.11gn模式。

(仅FAT AP设备支持) 此命令的支持情况与设备的类型有关，请以设备的实际情况为准。

配置接口WLAN-Radio 1/0/1的射频类型为802.11g。

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] interface wlan-radio 1/0/1
```

```
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] radio-type dot11g
```

在导航栏中选择“射频 > 射频设置”。在列表中选择需要配置的射频单元，单击对应的  图标，进入射频的配置页面，如下图所示。

图1-1 射频设置