

知 S2403H由于出厂时默认配置了夏令时导致dot1x用户认证通过后掉线

郭晓翔 2006-02-14 发表

S2403H由于出厂时默认配置了夏令时导致802.1X用户认证通过后掉线

故障现象：

S2403H交换机在与CAMS或其他Radius服务器配合完成dot1x用户认证时，用户正常认证通过后，2分钟左右时间内开始掉线。

故障原因：

此故障现象的原因是由于交换机出厂时的默认配置里面增加了夏令时的配置。当用户使用了802.1X认证后，认证模块会把默认配置的时间发送给Radius服务器，从而会产生错误的计算结果，导致802.1X用户认证通过后一段时间内掉线。

解决方案：

在交换机上使用如下命令取消夏令时的配置。

```
undo clock summer-time
```

```
undo clock timezone
```