



S6500系列交换机配置OSPF的MD5加密重启后配置丢失的问题

郭晓翔 2006-02-15 发表

S6500系列交换机配置OSPF的MD5加密重启后配置丢失的问题

问题描述:

S6500系列以太网交换机，配置了OSPF的 MD5加密时，用display current-configuration看输出的结果，只要有“%”字符，就会发生在设备重启后，接口上OSPF和MD5验证相关配置丢失的问题。

采取措施:

可以用两种方法解决:

- 1、通过配置规避，配置ospf 验证后，用display current-configuration看一下MD5算出的结果，保证不出现“%”字符；
- 2、升级软件到VRP3.10-0053SP3及以后的版本。