

## 知 Cams无法强制LAN接入用户下线问题

王雪梅 2006-02-16 发表

### **Cams无法强制LAN接入用户下线问题**

Cams无法强制LAN接入用户下线（多发生在与ISN8850或其他厂商设备对接过程中），与Huawei扩展Radius协议有关。只要不是特别老的交换机版本，在radius-server host (scheme) XXX模式下配置server-type huawei（或server-type portal，对于5200E的新命令行版本只能是portal）命令即可。

Cams强制下线的报文是扩展Radius协议定义的。Cams给设备发code=20的报文，设备回计费结束报文code=4，然后对用户执行下线操作。任何不支持Huawei Radius +1.1协议的设备都无法实现强制下线功能，如ISN8850。