

知 S8500作为二层交换机使用时通过85连接的2个路由器OSPF不通解决办法

王雪梅 2006-02-25 发表

S8500作为二层交换机使用时通过85连接的2个路由器OSPF不通解决办法

早期版本85对协议报文的处理是默认不在VLAN内广播，即使85作为纯粹的二层交换机使用也是如此，这样通过85连接的2个路由器相互之间就收不到对方的OSPF协议报文，OSPF路由自然不通。此时可以通过85提供的命令enable protocolbroad使能协议报文在VLAN内的广播即可。1217及以后版本开始默认协议报文在VLAN内广播，就不存在上面的问题了。