

## 知 关于Quidway S6506R EPON版本OAM告警过多导致内存泄漏问题的预警

c02952 2006-04-30 发表

### 关于Quidway S6506R EPON版本OAM告警过多导致内存泄漏问题的预警

#### 问题描述:

S6506R EPON R5132 (含) 以前版本存在过多的OAM告警导致内存使用异常, 严重时会导致异常主备倒换的隐患。只有S6506R EPON版本存在这个问题, S6506、S6503、S6502不存在这个问题。  
S6506R EPON R5132 (含) 以前版本由于OAM监控周期过短, 如果出现线路质量不稳定等需要打印大量告警信息的问题, 设备将产生过多的OAM Trap信息, 并导致内存被大量Trap信息占用, 严重时会导致异常主备倒换。

#### 解决方法:

设置监控周期为最大值3600秒, 命令为:

进入系统模式: [system]

进入FTTH视图模式: [ftth]

配置监控周期为3600秒: [timer monitor 3600]

该配置不影响交换机的正常使用。

要彻底解决这个问题, 可以升级版本至R5132P01及以后的版本。