

知 EUDEMON设置为透明模式后，为何下挂交换机下的PC无法从DHCP SERVER获得IP地址

刘云昌 2006-05-24 发表

EUDEMON设置为透明模式后默认情况下是不允许广播报文和组播报文通的，由于DHCP客户端的请求报文是广播报文，因此会导致PC发出的DHCP请求报文无法透过EUDEMON到达DHCP SERVER，从而无法获得DHCP分配的IP地址。同样，如果OSPF通透明模式的EUDEMON无法建立邻居关系，也是这个原因。因为OSPF用的是组播报文。解决办法如下：

在系统视图下配置如下命令：

```
[Eudemon]firewall unknown-mac broadcast flood    //针对广播透传  
[Eudemon]firewall unknown-mac multicast flood    //针对组播透传
```