

### HGMP V2的Cluster命令交换机重启时却提示加入其它Cluster

**故障现象：**

HGMP V2的cluster命令交换机重启时，提示需要加入到其它cluster。

**故障原因：**

网络中存在其它的cluster命令交换机，导致原命令交换机重启时，在尚未下发配置之前，会被其它cluster组中的命令交换机发现，并被加入该cluster组。

**解决方法：**

在网络中只将一台交换机配置成为cluster命令交换机，或者在所有的cluster命令交换机的上行端口配置undo ndp enable，将多个cluster组进行隔离。