

HP-UX 11.0系统上卸载CISCO iscsi Driver

一、组网

无

二、问题描述

HP-UX 11.0系统上卸载CISCO iscsi Driver

三、过程分析

无

四、解决办法

环境:

操作系统版本: HP-UX 11.0

Initiator版本: Cisco hpux11.0-iscsi-3.3.4

Initiator卸载过程:

- 1、以root用户登录系统;
- 2、umount 相应的文件系统:
#umount /fsname
- 3、离线相应的卷组:
#vgchange -a n vname
- 4、停止iscsi driver
#/sbin/init.d/iscsi stop
- 5、删除/etc/fstab.iscsi中有关iSCSI devices的条目
- 6、卸载Iscsi Driver
#swremove ISCSI
- 7、重新启动系统
#shutdown -r -y now

说明:

在卸载软件前, 请确保umount所有已经挂载的IP SAN资源, 并在fstab.iscsi文件中删除自动mount IP SAN资源的配置行。