

### Solaris串口安装步骤

选择串口连接

终端设置 波特率9600

数据流控制 无

终端仿真 vt100

sun服务器加电，系统boot开始

当显示器或者终端有字符输出的时候，按下键盘Stop+a键

进入prom编辑模式，ok提示符显示

Ok printenv output-device (ttya)

Ok printenv input-device (ttya)

Ok printenv auto-boot? (false)

Ok setenv output-device screen

若使用显示器保持此项设置

Ok setenv output-device keyboard

若使用显示器保持此项设置

Ok setenv auto-boot? false

Ok reset-all

系统重新启动，并进入到prom编辑模式，停止在ok提示符状态

**Ok boot cdrom**

**安装开始**

**注：完成安装进入prom，将auto-boot?参数设置成true**

安装按照提示进行即可，主要内容有：

1. 安装界面语言选择
2. 平台选择，一般选择最大化安装
3. 主机名字定义
4. 基本网络定义
5. Boot磁盘选择，与分区定义
6. 软件包安装
7. 语言环境安装