

## 知 关于S6506 SaliencellIII引擎自带的四个SFP光口的使用注意事项

祝江华 2006-08-03 发表

### 关于S6506 SaliencellIII引擎自带的四个SFP光口的使用注意事项

#### 问题描述:

由于硬件设计原因, S6506的三代引擎SaliencellIII自带四个SFP口是直接连在主控板的内部交换芯片上, 在使用的时候需要注意机框和光模块的配套问题。

#### 解决办法:

由于新老机框的背板设计原因, 目前SaliencellIII/ Saliencell Edge自带的4个SFP光口只有插在带有XG-Bus的新机框上才能使用。

另外, 当在S6506R XG-Bus机框上使用时, 如果交换机工作在主备模式, 主备主控板的八个SFP口只有四个可供使用: 分别是主用和备用主控板的前两个光口。

**注意:** 由于光模块原料的不同, 在主备主控板都插上光模块时, 对某些厂家的电口SFP光模块不能正常识别, 而且可能导致主控板工作异常。因此, 建议在有这种应用时, 请尽量使用安捷伦的光模块。