

## IX5000产品网络交换机端口聚合配置

### 一、组网需求:

无

### 二、组网图:

无

### 三、配置步骤:

在IX5000中, SDN网络交换机是Quidway S5100-26C-EI以太网交换机, HAN网络和MGT网络通常共用2台Quidway S5100-26C-EI以太网交换机。以将SDN网络里的2台以太网交换机相应端口45-48配置成链路聚合为例。

- 1.串口登录到交换机, 参见交换机串口登录案例
- 2.以交换机1为例创建聚合组号为22的手工聚合组

```
<Quidway>system
```

```
[Quidway] link-aggregation group 22 mode manual
```

- 3.依次将两台交换机的以太网端口45-48加入到汇聚组22中, 这里以将GigabitEthernet 0/45加入汇聚组22为例

```
[Quidway]Interface GigabitEthernet0/45
```

```
[Quidway -GigabitEthernet0/45] port link-aggregation group 22
```

- 4.链路聚合端口的类型设置为Trunk端口

```
[Quidway -GigabitEthernet0/45] port link-type trunk
```

### 四、配置关键点:

无