

NE80/NE40路由器端口镜像功能注意事项

在配置NE80/NE40路由器的端口镜像功能时必须注意以下几点：

1. MTU大于1518的帧不能被镜像。
2. 镜像端口的速率要小于等于观测端口的速率。
3. CPOS、E3、CE1接口不支持端口镜像。
4. 不支持端口OC-48的端口镜像。
5. 观测端口必须是以太网口，但不能是主控板的以太网口。
6. 观测端口不能配置IP地址等其他特性。
7. 一块接口板最多只能有一个端口被镜像。
8. 可以指定某一端口的上行数据或下行数据，或者上下行数据同时被镜像。