

知 Solaris连接多个LUN的解决方法

其它功能 付家乐 2006-10-19 发表

Solaris自带的标准配置文件不支持LUN0之外的LUN，这意味着当IX1000分配多个SAN资源给主机时，solaris不能将全部分配的SAN资源识别，只能发现LUN为0的资源。修改solaris系统中的/kernel/drv/sd.conf文件以支持LUN不为0的卷。使用vi命令打开文件，在每一行下面加入name="sd" class="scsi" target=n lun=n 其中n要换成需要使用的target ID和Lun ID，可以从磁盘驱动器的名称中找到这些ID，如c0t2d0s1，t2代表target为2，d1代表lun为0。