

知 Quidway S3900&S5600、H3C S3600&S5600系列交换机R1510P07的DLDP目的MAC地址已更改

董亮 2006-10-28 发表

Quidway S3900&S5600、H3C S3600&S5600系列交换机R1510P07的DLDP目的MAC地址已更改

一 问题描述:

在版本S3900EI-VRP310-R1510P07、S3900SI-VRP310-R1510P07、S5600-VRP310-R1510P07、S3600EI-CMW310-R1510P07、S3600SI-CMW310-R1510P07、S5600SI-CMW310-R1510P07下,设备的DLDP无法和之前发布版本的DLDP对接使用,同时Quidway品牌的DLDP也无法与Quidway品牌的其他产品的DLDP对接使用,H3C品牌的DLDP也无法与H3C品牌的其他产品的DLDP对接使用。

二 原因分析:

R1510P07版本之前发布的版本,DLDP的目的MAC地址为0180-c200-008a,R1510P07版本的DLDP的目的MAC地址更改为组播MAC地址010f-e200-0001。

三 解决方法:

在DLDP对接使用时需要选择DLDP目的MAC地址相同的版本对接。