

H3C MG6030模式设置的说明

模式设置功能用于设置MG6030的音视频输入/输出以及来电铃声的类型。选中“模式设置”图标，按遥控器“确认”键，进入[模式设置]界面，如图1所示。



图1模式设置

隐私模式：

隐私模式设置在向对端发送隐私画面时本端镜头和麦克的开启/关闭。缺省设置为开启镜头和麦克。

缺省电话：

MG6030外接普通PSTN电话，可设置为普通电话或IP电话两种使用模式。缺省电话选项设置MG6030缺省的外接电话类型。

视频输入源：

MG6030支持S-Video和普通视频（RCA）两种输入接口，可根据实际情况进行选择。

音频输入源：

MG6030音频输入支持麦克风和RCA两种模式输入。

来电铃声：

MG6030支持来电铃声选择功能，用户可在“来电铃声”复选框中选择铃声类型。

上述设置完毕后，选中<保存>按钮，然后按遥控器“确认”键，保存设置。