

### H3C MG6030信息设置的说明

按遥控器方向键，选中“信息设置”图标，按遥控器“确认”键，进入[信息设置]界面，如图1所示。



图1信息设置

会场名称:

在图1界面中，选中“会场名称”，然后在“会场名称”文本框中输入自定义的会场名称。输入会场名称时，使用遥控器“#”键切换输入法，MG6030支持会场名称使用中文、大小写英文字母、阿拉伯数字，长度为0~22个字符。

日期:

在图1界面中，选中<日期>按钮，然后在“日期”文本框中输入当前日期。

时间:

在图1界面中，选中<时间>按钮，然后在“日期”文本框中输入当前时间。

语言:

MG6030支持中、英文两种语言显示，用户可自由选择。

会场名称设置:

在图1界面中选中<会场名称设置>按钮，然后按遥控器“确认”键，即可进入[会场名称设置]界面，如图2所示。



图2会场名称设置

会场名称设置功能用于定义会场名称显示位置及字体颜色。

位置：可定义左上、右上、左下、右下任一位置显示会场名称。

颜色：可定义白、黑、红、蓝、绿、黄、灰7种字体颜色。

上述设置完毕后，选中<保存>按钮，然后按遥控器“确认”键，保存当前设置。