

#### 安装探针采集器时指定监控网卡错误后的解决方法

XLog 采集DIG类型日志时需要在FreeBSD上安装探针采集器，安装的过程中需要指定监控网卡的网卡名字。如果指定错误，前台将无法显示日志。

当发生采集DIG类型日志时前台无法显示日志的情况时，经确认前台配置无误后可检查监控网卡是否设置错误。

进入探针采集器所在的服务器（FreeBSD操作系统），进入目录usr/local/xlog/conf，用vi编辑器打开sysprobe.xml，查找设置监控网卡名的配置行，类似这样：<IfName>bge0</IfName>，其中bge0表示当前监控网卡名。

运行ifconfig打印网卡信息，若发现配置文件sysprobe.xml中记录的监控网卡名和实际环境中用来接收镜像流的网卡名不一致，则有三种处理方式：

- 1 重新安装探针采集器，详细步骤请参考相关文档。
- 2 修改sysprobe.xml中关于监控网卡名的部分，如修改为<IfName>eth0</IfName>，修改之前务必将配置文件备份，修改该之后重启操作系统。
- 3 将连接监控网卡和管理网卡的网线对调。