

## 知 S7500是否支持热备份

曹皓 2006-12-21 发表

S7500系列支持热备份，主用交换路由板故障时能自动切换到备用交换路由板而不中断业务。主备交换路由板运行的软件版本必须一致。可以使用命令slave switchover进行手工的主备倒换：

```
<H3C 7500>slave switchover
```

**Caution!!! Confirm switch slave to master[Y/N]?y**

手工倒换前备板必须已经将主备信息备份完成，即处于实时备份状态。如果正在备份过程中，系统会提示倒换不成功，可以使用命令display switch state查看备板的状态：

```
<H3C 7500>display switch state
```