

## 知 NE80/NE40 VRP5.3版本以太网口MTU配置注意事项

陈昊 2007-01-06 发表

### NE80/NE40 VRP5.3版本以太网口MTU配置注意事项

NE80/NE40 VRP5.3版本支持修改以太网口的MTU (Maximum Transmission Unit) 值, 但对于IPv4和IPv6的MTU命令行和取值范围均有所不同:

对于IPv4的MTU, 在接口视图下使用`mtu mtu`, 取值范围328 ~ 8000, 缺省值为1500字节;

对于IPv6的MTU, 在接口视图下使用`ipv6 mtu mtu`, 10M/100M以太网接口取值范围1280 ~ 8100, 千兆以太网接口为: 1280 ~ 10000, 缺省值均为1500字节。

另外, 修改MTU后需要通过`shutdown/undo shutdown`命令重启端口以使修改生效。