

NE80/NE40 从VRP3.1版本升级到VRP5.3版本时引入ospf-ase路由的方法

在NE80/NE40 VRP3.1版本环境下，可配置引入ospf-ase路由：

```
import-route ospf-ase
```

在NE80/NE40 VRP5.3版本环境下，不支持上述命令。但是可以通过路由策略满足同样的需求：

首先定义路由策略：

```
route-policy 1 permit node 10  
if-match route-type external-type 1or2
```

再在引用ospf路由时应用该策略：

```
import-route ospf 1 route-policy 1
```