

## 知 S6500系列交换机各种单板的功耗是多少

谭森 2007-01-12 发表

S6500系列交换机主控板的最大功耗分别为：Saliency I 80W；iSaliency I 70W；Saliency II 80W；Saliency III/Plus/Edge 80W；

S6500系列交换机的业务板最大功耗分别为：

A类板：FT48(A) 75W；FM24(A) 70W；FS24(A) 70W；GB8U(A) 60W；GT8U(A) 55W；

非A类板：FT48E 35W；FP48 36.5W；GT20(A) 45W；GP20(A) 35W；GT48(A) 70W；T12P 40W；

P12T 35W；T12PE 45W；P12TE 40W；TGX1B 35W；TGX1C 35W；GP8UB 15W；GT8UE 12W；FT48F 35W

分布式单板：T16P 55W；T32P 95W；GT48B 85W；GP48 90W；TGX2 40W；TGX4 55W；VSN P(L3Plus) 100W。

此外，每个交/直流电源模块的最大输出功率为450W。