

NE80/NE40 NAT协议老化时间

NE80/NE40使用NAT时，TCP、UDP、ICMP等协议会形成NAT转换表项，缺省情况下，TCP协议的老化时间为1800秒，UDP的老化时间为300秒，ICMP的老化时间为60秒。

可以通过系统视图下命令`nat aging-time { tcp | udp | icmp } aging-time`修改协议老化时间，通过`display nat aging-time`显示当前的设置值，通过`undo nat aging-time { tcp | udp | icmp }`恢复缺省设置。

以上描述适用于NE80/NE40 VRP 3.1版本和VRP5.3版本。