其它功能 刘刚 2007-01-27 发表

在CA BrightStor ARCsever Backup中使用IX1000/IX5000的存储资源
一 组网需求:
安装CA BrightStor ARCsever Backu的备份服务器直连或通过交换机连接IX1000/IX50
00.
二 组网图:
二 配直步骤: 在CA PrightStor APConver Pooleup(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
作为各份存储介质的方法如下(以下以1000为例。1X5000类似):
1 备份服务器连接存储资源
在IX1000上创建好SAN资源,并分配给装有CA BrightStor软件的备份服务器,格式化
并创建文件系统。
2 预备配置
打开CA BrightStor程序组中的"管理器",在程序主界面左侧的"配置">"设备配置",在
弹出向导中选择"Windows服务器(仅对本地计算机)"。
▲ 夜台記录
次型使用设备配置) 这个逐步费手的向导时以帮助您配置服务器上的条件改革。
 masses 服装置 (((())対本地):計算判)) masses 服装置
要做这"说话说道",这事也"下一步"。
要把出"资金配置",请申去"把出"。
<u>() 一</u> 参の() () 「一多の()」 () 「新助の()」
图1
3 设备配置
选择"文件系统设备"。
》。
AR ALTOCHAR AND CONSIGNS.
湖边探以下边得到重春份收春。
「 御客/沈存線年 (1) 「 5 terr sqn Tok ASIS (2) 「 BAID 役員 (2) 「 BAS 服务局 (4)
(一位約5%4年(3)) (二位約5%4年(3)) (二位約5%4年(3)) (二位約5%5%4(3)) (二位10)
(* IIM 3064 谷綿厚 @)
CLERN THE MAN LEWIS L
<u>(1-2.0) (-2.0)</u> (12.0) (40.0)
4 义针杀统设备能自 按下本一提示效止磁带引擎 选择"具" 在确中的对话框由选择立姓系统设备 过用
这个不会证外经正确中引导,这样定,让并出的外面但个边界又开系统设备,这里 在备份服务器所挂载的SAN资源(F盘)上建一个文件来catest作为存放备份文件使用
▶ 设备财资 ×
文件系统设备配置 影響文件系统设备以高份到磁盘。
文件系统设备:
Prince Incon
医血压中处活用 建金皮油煤炭 经后面土在重要的外部会
表确确义计以著:JI语 7.运作未订; 四后单齿两要更以的难任。
<上一歩 ① 元成 ① 遅出 ② 「税助 ⑨」
图3

5 完成设备配置 单击完成,重启磁带引擎(就是界面上方标有磁带的绿色按钮),可以在设备目录下

SrightSter ALC 同文件(2) 快速品の	erve Lackup - [後春: 1] (1) 配置(1) 内导(2) 工」	1.10 秋田の 法参口	「「「」」を見ていて、「「」」を見ていて、「」」を見ていて、「」」を見ていていた。	
000	BANCERVER		5° 🔁 🔁	1 2 3 3
225 25 25 25 25 5AN 少久政務府 25 次用7275		atapi HISURI CD-NON SR244V 4tapi HIC TADAI DOIS-DINFED atapi Atapi KIC HIC ISOSI BISE KIC IZ SAN CA FSAGayter EMODI	6 9 (空介書)	
最新使用 > 波臺配置 > 推表 > 立意調 > 立意経 2 支資料型 > 並位相望			 ■ 配置煤(G) ■ 配置文件系统 (F) ■ 培式化(F) ■ 増除(t) ■ 脱氧 	(法法) (法法法) (法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法

6 配置组

将新建的备份介质加入组。在主界面左侧的配置目录下选择组,进入组配置向导,选择配置组。下一步选择新建,输入组名,并将右侧的可用设备加入到组中(使用"指定"按钮)。完成后备份介质即配置完毕。

《配置册 优许句理,重称,重命名组、符合备分配到组织 从组中重新改善。 《配置文件系统设备组 先按量"分段" 属性并为"文件系统设备组" 指定参数。
<u><上</u> -チロ(<u>下-</u> チロ) 進出(1) 相助
图5
<u>† 36402 - 7</u>
第二,其 近 道 江 道 江 道 江 道 江 道 江 道 江 道 江 道 江 道 江 道
NI W: ♥ 600/F0 ♥ (校長: 5) 115000 単除 (1) >> ■除 (1) >>
NI Q2:
NI (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
NU W: NU W:
○ ○<