



XLog修改控制台端口的解决办法

陈斌A 2007-02-01 发表

XLog修改控制台端口的解决办法

XLog默认采用80端口登录控制台，若该系统中80端口已经被其他程序占用，请按照如下方法修改。

1. 进入H3C/XLog/conf/
2. 记事本打开applicationContext.xml找到如下部分

```
<!-- 嵌入式Tomcat环境 -->
<bean class="com.huawei.common.bootstrap.TomcatStartup" lazy-init="false">
  <property name="protocols" value="HTTP,HTTPS"/>
  <property name="httpPort" value="80"/>
  <property name="httpsPort" value="443"/>
  <property name="connectionTimeout" value="60000"/>
  <property name="keystoreFile" value="${imc.home}/security/tomcat-keystore_zh_
CN"/>
  <property name="keystorePass" value="xlog12"/>
  <property name="deployReportOutput" value="true"/>
</bean>
```

将httpPort的对应值修改为新的参数即可