其它功能 刘鹏 2007-05-08 发表

IX5000在GUI界面下升级SCM软件

一 组网需求:			
无 二 组网图: 			
<ul> <li>七</li> <li>三 配置步骤:</li> <li>该案例适用于IX5000 3.0版本及之前从2.0版本升级到3.0版本会导致数据</li> <li>1 开启FTP服务</li> <li>开启FTP服务,共享升级文件StorC</li> <li>2 下载升级文件并升级</li> <li>在GUI界面下,点击菜单栏的工具&gt;:</li> </ul>	前所有版本。 和配置信息丢失。 ontrolUpdate_3.0.011_11143.tar。 软件升级		
Quidviev Neocean IX5000 Ian 文件 丁目 操作 窗口 邦助	ager		
□ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<ul> <li>2 概括 ◎ 告警</li> <li>参 scm000423 C2F3F2</li> </ul>		
	IP 地址:       200.205.5.107       状态:       正常         告整数:       0       域控制器:       Yes         软件版本:       3.0.011 [Build 11044])		
⊕ 🔓 磁盘柜 ▣ 🔓 iSCS驱动器	MAC地址: 00:04:23:C2:F3:F2 型号: SCM 序列号: BZJR54475293 定位: No		
在弹出的向导窗口中点击"下一步",	进入选择存储控制模块界面;		
升级系统软件 - liureal∎			
请选择一个存储控制模块。非域控制器请优先升级。			
	操作系统版本		
Scm000423C2F3F2 ✓ Yes 3	3.0.011 [Build 11044]		
≪ SCM000423C7153A ND 3	р. 0.011 [Build 11044]		

选择先升级非域控SCM,成功后再升级域控SCM;

<u></u> 半系的软件版		
戦利ロリストナルと	华玄农,或使用亡有时私门。	
F储控制模块名	j: scm000423C7153A	
次件版本:	3.0.011 [Build 11044]	
◎ 下载映像	(URL)	
文件名:	ftp://200.205.5.53/StorControlUpdate_3.0.011_11143.ta	r
用户:	f	
密码:	*	
C 现存映像		
版本:		
	前一步 下一步 取消	帮助

 井茲系统软件 - liureal■
 ▼

 选择安装,所选定的映像文件将会被下载且安装到该存储控制模块上,如果只选择下载,不会执行安装操作。

 存储控制模块名:scm000423C7153A
 ○ 只下载

 ○ 只下载
 ○ 安装

 □ 设定成出厂值
 前一步
 下一歩
 取消
 帮助

ansa公司提供的后缀名是.tar的升级包,这和在debug shell里升级是不同的;

选择"只下载"是把升级包下载到SCM里;

"安装"就是直接对SCM系统升级;

"设定成出厂值"是SCM将在软件安装后恢复到出厂配置,任何存在的SSH键都会被删除。

如果之前选择了"设定成出厂值",接下来将弹出对话框,提示该模块将重置到出厂值 并且从该存储域中删除;

升级系统软件 - liu	realm 🛛
Quidview <sup>®</sup>	参数总汇
	存储控制模块: scm000423C7153A 下载映像: ftp://200.205.5.53/StorControlUpdate_3.0.011_11143 用户: f 密码: ******* 安装更新。 设定成出厂值: No
	▲ 前一步 完成 取消 帮助

在"参数汇总"界面可以检查要升级的SCM名称,下载映像参数,以及是否设定成出厂 值,都正确即可点击"完成"开始下载安装升级软件。 下载成功和安装成功后都会弹出对话框,提示该SCM将重新启动,点击"确定",重启 该SCM即可。 3 系统重启 系统重启之后可以在GUI界面下或者CLI下通过相关命令查看软件版本已经更新。

四 配置关键点:

为防止域信息丢失和保证业务不中断,建议先升级非域控SCM,后升级域控SCM。