

在Red Hat Linux系统下 安装配置QLA2340 FC HBA卡的方法

一 组网需求:

无

二 组网图:

无

三 配置步骤:

1 准备安装文件

在随卡包装中可以使用到的文件有两个，一个文件是QLA2340的驱动程序，另一个文件是SANsurfer软件的主安装程序。将这两个件上传至Linux主机。

qlafc-linux-8[1].01.01-1-install.tgz 主驱动程序

sansurfer2[1].0.30b58_linux_install.bin SANsurfer软件

2 安装FC HBA卡驱动

1) 在存放驱动安装包的目录下，

使用“tar -xzf qlafc-linux-8[1].01.01-1-install.tgz”解压驱动安装包。

2) 进入解压后生成的“qlafc-linux-8.01.01-1-install”安装目录，使用“./qlinstall”命令进行安装，等待半分钟即可安装完成。

3 安装SANsurfer管理软件

1) 如果需要安装SANsurfer软件，可以使用以下方法

2) 在存放SANsurfer安装软件的目录下，

使用“./sansurfer2[1].0.30b58_linux_install.bin”命令安装SANsurfer软件，待弹出安装界面后，一路点击“next->install->next->done”至安装完成。

3) 重新启动计算机。

4) 输入SANsurfer启动管理软件。

5) 选中FC HBA页签，点击Connect，输入本机的IP地址，点击connect。

6) 可在FC HBA卡页签下看到连接的设备。

四 配置关键点:

安装SANsurfer软件时，需要在图形界面的模式下进行安装