

VG语音网关Bootrom与软件版本不配套引起的问题解决方法

VG语音网关的Bootrom版本和软件版本均包含两类：V1R1的版本和V1R5的版本，如下表所示：

	类型	版本号
Bootrom版本	V1R1	V1.0x (包括V1.02、V1.06、V1.08等)
	V1R5	V1.1x (包括V1.10、V1.12) 和V2.1x (包括V2.10、V2.12)
软件版本	V1R1	所有的VRP版本 (包括-VRP1.80-002、VRP1.80-R0017P02等) CMW1.80-R00xxP0x (包括R0020P01、R0020P06等)
	V1R5	CMW1.80-R1501、E1505P0x

VG语音网关的Bootrom版本和软件版本必须保持一致，否则会出现如下故障：

I 假如VG语音网关的Bootrom版本为V1R1的版本，那么在升级V1R5的软件版本之前必须先将其Bootrom版本升级到V1R5的版本；直接先升级到V1R5的软件版本，不仅会导致设备无法启动，而且会导致设备的MAC地址重置为初始化设置；

I 假如VG语音网关的Bootrom版本为V1R5的版本，那么在升级V1R1的软件版本之前必须先将其Bootrom版本升级到V1R1的版本；直接先升级到V1R1的软件版本会导致设备的配置无法正常保存，每次设备启动之后配置都会丢失。