

DL1000创建虚拟磁带库

一、组网需求:

无


二、组网图:

无


三、配置步骤:

在DL1000上创建虚拟磁带库，首先需要启用虚拟磁带库系统，具体步骤参见案例《DL1000启用虚拟磁带库系统》，并且保证DL1000上有足够空间的RAID阵列来提供虚拟设备。创建虚拟磁带库的步骤如下:

右键点击Virtual Tape Libraries，单击New，弹出选择虚拟磁带库类型的界面，如下图所示，指定虚拟磁带库的类型和名称，如ADIC Scalar 100，单击Next。




指定该虚拟磁带库所使用的虚拟磁带驱动器的类型、名称和个数，如下图所示，



在出现的两个窗口中继续点击Next，一直到Finish，结束虚拟磁带库的创建。如有要求也可选择自动磁带缓冲和自动归档配置。

在创建完虚拟磁带库后，会出现提示框，提示是否为此虚拟磁带库创建虚拟磁带，点击OK，出现创建虚拟磁带的向导，输入创建虚拟磁带的信息：初始大小和创建的磁带的个数。如图所示，点击OK即可。



四、配置关键点:

以上创建虚拟磁带库的虚拟磁带的操作，也可以独立进行。

创建虚拟磁带过程中没有选择虚拟磁带所在的阵列的步骤，是因为没有启用磁带的高级创建功能，此功能可选择磁带所在的阵列。参见案例《DL1000启用虚拟磁带高级创建功能》。