

VG8080抓取PCM包的实例录像

具体内容，下载附件看！很详细，而且有具体的操作步骤！

1、首先清空pcm buffer

```
<h3c> sys
voice-s
vdsms -input password:qjzzhwdmyt
h-dsp pcm free
```

2、打开debug 开关

```
<h3c> debug physical event
t d
t m
```

3、抓包

```
<h3c> sys
voice-s
vdsms -input password:qjzzhwdmyt
h-dsp pcm voiceboard 6 fdsp 0
```

**[6,是设备上的第几块单板在VG8080的右侧，0 是6号单板上的0号端口]

**在抓包过程中，可以使用这条命令：h-dsp pcm voiceboard 6 fdsp 0 来实时查看pcm的size
当size: 983040，就代表抓包完毕。

4、保存

```
[VG80-voice-vdsms] h-dsp pcm save
```

5、将pcm下载到pc上，前期准备，pc上的网卡ip设置为：192.168.1.101， VG8080上的g0/1设置为：192.168.1.100

将VG8080设置成ftp server

```
<h3c> sys
local-user h3c
password simple h3c
level 3
service-type ftp
[h3c] ftp server enable
```

然后具体看操作，要用windows的ftp来下载，使用flashftp客户端在开不会成功，看操作。